

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUAA50000



- Komfortable Bedienung und Programmierung an der Zentrale und am integrierten Web Server
- Einfache Konfiguration und Diagnosemöglichkeiten durch zeitsparende Software-Features über die Zentrale und Webserver
- Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit mechatronischen Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
- Videoverifikation mit bis zu 6 ABUS Netzwerkkameras
- Bis zu 48 einzeln identifizierbare Funkmelder, 8 Bedienteile, 50 Fernbedienungen
- Integriertes PSTN-Wählgerät, Leitstellenprotokolle (auch IP-basiert) und E-Mail-Benachrichtigung
- VdS-Home-zertifiziert sowie EN 50131-1 Grad 2

Der bewährte Rundumschutz – jetzt noch besser

Die Secvest Funkalarmanlage ist die konsequente Weiterentwicklung der seit Jahren auf dem Sicherheitsmarkt erfolgreichen Secvest 2WAY. Neben den klassischen Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall integriert die Secvest jetzt auch Videoverifikation, eine mobile Steuerung per Webbrowser und App sowie weiterhin den einzigartigen mechatronischen Einbruchschutz, den es bislang nur von ABUS gibt.

Große Meldervielfalt und mobile Bedienoptionen

Mit bis zu 48 über Funk kommunizierenden Meldern sowie bis zu vier verdrahteten Meldern bietet die Secvest Funkalarmanlage für bis zu 50 Nutzer ein Maximum an Sicherheit. Verschiedene Bedienoptionen wie Codeeingabe, Proximity Chipschlüssel oder Fernbedienung entsprechen verschiedenen Anwendungsvorlieben. Ein neues Highlight ist die Steuerung der Zentrale via App. Das System kann damit vom Mobiltelefon aus bedient werden – und der beruhigende Blick in die eigenen vier Wände jederzeit von überall aus für die Gewissheit sorgen, dass Zuhause alles in Ordnung ist.

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUAA50000

Lückenlose Live-Videoüberwachung und –verifikation per App

Die aktuellen Videobilder von bis zu sechs IP-Kameras sind jederzeit abrufbar. Sämtliche Steuerungen wie das Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage oder die Abfrage von Statusberichten sind ebenfalls mit der Secvest App für Android oder iOS möglich.

Aktiver Schutz vor Einbruch

An Fenstern und Türen angebrachte Melder fungieren als mechanische und elektronische Sicherung in einem und bieten so den berühmten doppelten Einbruchschutz, der ABUS Mechatronik-Melder auszeichnet: Durch solide ineinander verkrallende Stahlriegel, die Einbrechern einen Widerstand von bis zu einer Tonne entgegen setzen sowie eine besonders sensible Detektion, die bereits den ersten Aufhebelversuch erkennt und der Alarmzentrale meldet – noch bevor der Täter im Haus ist.

Anwesenheit simulieren und Vorgänge rund ums Haus steuern

Über beliebig viele Funksteckdosen ermöglicht die Secvest eine automatische Steuerung des Lichts, der Stereoanlage oder Ähnlichem, um etwa im Urlaub oder im Alarmfall Anwesenheit vorzutäuschen. Über 32 Funk- und vier verdrahtete Ausgänge können beispielsweise das Licht im Haus oder Garagentore gesteuert werden. Bitte beachten Sie, dass die Secvest 2WAY Melder nicht mit der neuen Secvest Zentrale kompatibel sind.

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50000

Technische Daten

Aktiver Einbruchschutz	Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung)
Anschlüsse	230 V AC/13,8 V DC Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2 - 4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, LAN, 12 V Ausgang
Anzahl Bedienelemente	8
Anzahl Benutzer	50
Anzahl Drahtzonen	2 x CC oder 4 x FSL
Anzahl Ereignisse	600
Anzahl Fernbedienungen	50
Anzahl Funkzonen	48
Anzahl virtuelle IP-Zonen	6
Anzeige	Display
Ausgänge	32 Funk, 4 Draht
Batterie - Typ	7,4 V 2500 mAh 18,5 Wh (FUBT50000)
Bedienung	an Zentrale: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/Fern: über Web Server,
Bedienung	mobile Application, Telefon
Breite	205mm
Duplex-Antennentechnologie	Ja
Ereignisspeicher	Ja
Fernwartung	Ja

Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	285mm
Integrierte Sirene	Ja
Kommunikation/Alarmierung	Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung
Länge	46mm
Max. Anzahl Bedienteile	8
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Notstrom-Laufzeit	24h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	1,13kg
Netzteil	Integriert oder extern
Netzwerk-Protokolle	HTTPS
Netzwerkanschluss	Ethernet
Norm	EN50131-1 Grad 2
Notstromversorgung	Ja

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50000

Technische Daten

Programmierung	Über Web Server oder direkt an Zentrale
Protokolle	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analog und IP); Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	4
Sicherheitsgrad	2
Softwarestand	3.01.01
Spannungsversorgung AC	230V
Spannungsversorgung DC	13,8V
Spannungsüberwachung	Ja

Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Teilbereiche/Überwachungsbereiche	4
Umweltklasse	II
VdS Klasse	sonstige
Video-Verifikation	Ja, in Verbindung u. a. mit TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501
Zertifizierungen	VdS Home, EN 50131 Grad 2, INCERT, VSÖ
Zugriffsschutz	Ja